



Código do produto

F01571

KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1L

Referência

1571

EAN

8424299015712

Descrição.

Descrição

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Instalação com 2 fios não polarizados .
- Câmera de vídeo com alta qualidade de imagem , mesmo à noite.
- Compatível com alto-falantes e telas inteligentes: ALEXA e GOOGLE HOME , para receber notificações de chamadas no alto-falante ou tela inteligente e poder falar, visualizar a imagem e usar comandos de voz para abrir a porta . Com o GOOGLE HOME o comando de abertura da porta ativa apenas a porta principal.
- Processo de emparelhamento simples usando QR Code .
- Abertura direta da porta a partir do seu telemóvel (através de código de segurança opcional), sem necessidade de ativação automática . Opção de widget ou atalho.
- Capture e visualize fotos/vídeos do monitor ou celular.
- Integração com câmaras IP Wifi FERMAX ref. 9986 (visualização do monitor e do celular. Alarmes de detecção de movimento).
- Ativação da função adicional F1 desde o monitor ou APP.
- Ligue do APP para casa (com opção de modo de escuta).
- Sem limite de usuários no APP .
- Gestão de vários kits WAY-FI PLUS (número ilimitado de instalações) a partir do mesmo telemóvel.
- Compatível com iOS versão 10 ou superior e ANDROID versão 6 ou superior.
- Intercomunicação entre monitores da mesma residência.
- Abertura de porta usando códigos QR .

EXTENSÕES

- 5 monitores adicionais (6 no total).

- 1 botoneira adicional (total 2).
- **CÂMERAS (ref. 9986)** : até 4 câmeras Wifi IP no total por instalação.

Detalhes Técnicos Adicionais

O KIT É COMPOSTO POR:

- 1573 Placa WAY-FI PLUS 1/L com viseira. Dimensões da placa com viseira: 162x94x26 mm
- 1572 WAY-FI PLUS Monitor de ecrã tátil de 7" com WiFi integrado. Dimensões: 222x154x11,5mm.
- 15701 WAY-FI PLUS Alimentador.

PLACA. Ref. 1573

- Fixação: Montagem em superfície. Inclui pala de chuva para montagem.
- Classificação IP / IK: IP 44 / IK 07
- Material de acabamento: Zamak
- Acionamento elétrico da fechadura: Sim (saída 12 Vdc 250 mA, terminais S+, S-). Tempo de atraso (1-10 s.)
- Relé sem potencial para ativação da 2ª porta (porta de garagem): Sim. Configurável como Normalmente Aberto/Fechado. Pode ser temporizado (1-10 s.)
- Ligação do botão de saída do hall de entrada: Sim. Ativa o desbloqueio da fechadura eléctrica ou o relé, seleccionável e temporizado (1-20s). Terminais PL, GND
- Câmara: CMOS, resolução HD. Grande angular (H=122°; V=63°). LEDs brancos (6) para iluminação da câmara com ativação do sensor de luz.
- Conjunto de suporte de cartão e botão de pressão: Suporte de cartão amovível frontal e botão de chamada, ambos com retroiluminação LED branca. Ativação da luz de fundo por sensor de luz.
- Possibilidade de placas adicionais: Sim, uma.
- Ajuste do volume do altifalante: Sim
- Temperatura de funcionamento: [-25°C, +70°C].
- Consumo máximo de energia do desbloqueio elétrico da fechadura: 250 mA em modo de manutenção.
- Configuração de DIP-switch: Número do painel e seleção do botão de ativação da saída (desbloqueio elétrico ou relé de garagem).

MONITOR. Ref. 1572

- Reencaminhamento de chamadas para telemóvel: número ilimitado de telemóveis que podem ser emparelhados. Possibilidade de seleccionar no monitor se a chamada toca ao mesmo tempo no monitor e no smartphone ou primeiro no monitor e depois no smartphone (tempo de atraso programável 5-25 s.). O desvio também pode ser desativado a partir do monitor.
- Montagem: Montagem à superfície (conector de parede incluído)
- Ecrã: Ecrã tátil capacitivo de 7" (formato panorâmico 16:9). Resolução 1024 x 600 pixéis. Ângulo de visualização amplo (tecnologia IPS). Interface de utilizador intuitiva compatível com operações de deslize.
- Leds: Branco: Monitor ligado; Roxo: Não incomodar ligado; Verde: Fotos/Vídeos pendentes de visualização.

- Modo de conversação: mãos-livres
- Ligações para a campainha da porta: GND, terminais BELL
- Ligações para ativação de dispositivo auxiliar: Terminais GND, F1
- Data e hora: Hora: formato 12/24h; Data: formato configurável. Configurável manualmente ou sincronizada a partir da Internet.
- Modo não incomodar: ativação/desativação imediata e/ou temporizada para uma faixa horária do dia.
- Captura de fotografias: Automática-Desactivada (desactivada por predefinição) e Manual. 200 fotos sem cartão Micro SD, 5.000 com Micro SD (dependendo do tamanho do SD). As fotografias no monitor podem ser copiadas para o cartão Micro SD.
- Captura de vídeo: Automático-Desativar (desativado por predefinição) e Manual. 20 vídeos sem cartão Micro SD, 5000 com cartão Micro SD. Tamanho do SD: 8-128 GB, não incluído no kit. Vídeos de 15 segundos.
- Eliminação de fotografias e vídeos: Um por um, seleccionar vários, seleccionar todos. Quando o limite de armazenamento é atingido, as fotografias e os vídeos mais antigos são eliminados. Opção para formatar o Micro SD. Ativação por defeito da eliminação após 30 dias.
- Galeria de fotos e vídeos (com data e hora).
- Auto-on: visualização da rua a partir do monitor, com possibilidade de alternar entre painel/câmara.
- Abertura de porta pedonal (abertura de porta eléctrica): ativa a saída de 12 Vdc. Tempo de abertura programável (1-10 s.)
- Abertura de porta de garagem (abertura electromagnética): Ativa o relé. Tempo de abertura programável (1-10 s.).
- Definições de imagem: Brilho.
- Regulação do volume da chamada e da conversação: níveis 0-8.
- Função de intercomunicação interna em casa: Apenas entre monitores (não com smartphones). Possibilidade de chamada para um ou chamada para todos. Máximo de 6 monitores por casa (1 principal e 5 adicionais).
- Idiomas do menu: 17
- Seleccionável para: chamada de painel, campainha, chamada de intercomunicador, alarme de movimento, violação, chamada a partir da aplicação.
- Suporte para câmaras CCTV analógicas: Não
- Compatibilidade com as câmaras IP CCTV FERMAX Wifi ref. 9986: até 4 câmaras por instalação. Não compatível com outros modelos de câmaras.
- Ligações: Bus (B, B); Campainha (GND, BELL); Ativação auxiliar (F1, GND). Slot para cartão Micro SD (8-128 GB).
- Configuração por menus, sem DIP-switches.
- Atualização do firmware via SD ou OTA (internet).

Nota:

Vídeo e imagens

Memória interna (sem cartão SD):

- Capacidade máxima: 200 fotos + 20 vídeos
 - 100 fotos com gravação automática
 - 100 fotos com gravação manual
 - 10 vídeos com gravação automática

- 10 vídeos com gravação manual

Memória externa (cartão SD)

- Capacidade máxima: 5000 fotos + 5000 vídeos (dependendo do tamanho do cartão SD):
 - 100 fotos com gravação automática
 - 4.900 fotos com gravação manual
 - 100 vídeos com gravação automática
 - 4.900 vídeos com gravação manual

FONTE DE ALIMENTAÇÃO Ref. 1570

- Características: 100-240Vac, 2.5A (50-60Hz) / 29Vdc, 2A. Montagem em calha DIN 6

APP-SMARTPHONE

- Aplicação: Gratuita. Compatibilidade iOS (10.0 ou superior); Android (6.0 ou superior)
- Funcionamento: Wi-Fi e/ou 3G/4G/5G
- Número máximo de emparelhamentos por instalação: 1 administrador e número ilimitado de convidados
- Número máximo de instalações por smartphone: ilimitado
- Auto-on (visualização da rua a partir do monitor): Sim
- Abertura diferenciada de porta residencial e porta de garagem: Sim (através de código de segurança)
- Captura de fotos e gravação de vídeo: Manual (armazenamento apenas no smartphone)
- Visualização de fotos e vídeos armazenados no monitor: Sim (por código de segurança)
- Modo de conversação: Mãos livres
- Cancelamento do microfone (mudo) e altifalante (mudo): Sim
- Modo de visualização: Ajustável (25 fps, 10 fps, imagem fixa+áudio). Opção de ecrã inteiro.
- Registo de chamadas: Sim (não atendidas, recebidas, com informação de data e hora).
- Compatível com o ALEXA e o Google Home.

Cabo recomendado	Último prato - Fonte	Fonte - Último monitor
RVV 0,75 mm ² Cabo paralelo	110 m	110 m
2 x 1 mm ² Cabo paralelo (Ref. 5925)	150 m	150 m
CAT5 (utilizando apenas 2 fios)	35 m	35 m

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
164 x 94 x 39	1.831	21x29x11,5	WAYFI PLUS

Manuais

- 970288A Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V11_25.pdf
- 970288E Manual Instalador Kit WAY-FI V11_25.pdf
- 970288F Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V11_25.pdf
- 970288I Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V11_25.pdf
- 970288O Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V11_25.pdf
- 970288P Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V11_25.pdf
- 970288Y Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V11_25.pdf
- 970293_Guia_rapida_Kit_Video_Way-Fi_Plus_7_V01_24.pdf
- 970355A Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V11_25.pdf
- 970355E Manual Instalador Kit WAY-FI V11_25.pdf
- 970355F Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V11_25.pdf
- 970355I Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V11_25.pdf
- 970355O Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V11_25.pdf
- 970355P Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V11_25.pdf
- 970355Y Manual Instalador Kit WAY-FI Plus V11_25.pdf

Produtos incluídos



F15701

ALIMENTADOR WAY-FI PLUS DIN6
29VDC-2A

F01572

MONITOR KIT WAY-FI PLUS 7"



F01573

PLACA VIDEO KIT WAY-FI PLUS 1L

Acessórios



F09986

CÂMARA AUXILIAR IP COM WIFI

Vídeo do produto (url)

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37u8IU3wFfyoJCKsdHn40tK&feature=shared>